

発電機

インバーター発電機 (ガソリン式)



NIVG
シリーズ



エコモード
スイッチで
省エネ運転

LEDの
点灯表示で
お知らせ

スイッチ1つで
周波数の
切替えが可能

負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。長時間にわたる電気の供給が可能!

オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心!

電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事ができます。



便利な直流出力
予期せぬバッテリーあがりの充電に。

NIVG-3200 インバーター発電機

燃料タンク容量
12L

連続使用時間
約5時間
(定格負荷)

定格出力
3.2kVA

**ハイパワー
モデル!**
幅広いニーズに対応。

コンセント形状

交流	AC100V 15A(4口)
直流	DC12V 8A
USB	DC5V 2A(2口)



エンジン排気量	4サイクルガソリンエンジン 224mL
出力	4.4kW (6PS)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量	12L
エンジンオイル量	500mL
点火プラグ	TORCH F7RTC (NGK BPR7ES 互換)
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約75dB
連続使用時間	約5時間 (定格負荷)

標準付属品
・直流バッテリー充電用コード×1
・プラグレンチ×1
・12mmT型ボックスレンチ×1
・8/10スパン×1
・ドライバー×1
・ジョウゴ×1

JANコード: 4511340007674

本体寸法: W720×D460×H570mm 質量: 約50.0kg
※重量物のため、別途納品条件があります。
※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

NIVG-1600 インバーター発電機

燃料タンク容量
3.9L

連続使用時間
約3時間
(定格負荷)

定格出力
1.6kVA

**余裕の
1600W出力**
現場・日曜大工でも
使用可能。

コンセント形状

交流	AC100V 15A(2口)
直流	DC12V 8A
USB	DC5V 2A(2口)



エンジン排気量	4サイクルガソリンエンジン 79mL
出力	2.2kW (3.0PS)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量	3.9L
エンジンオイル量	350mL
点火プラグ	TORCH A7RTC (NGK CR7HSA 互換)
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約70dB
連続使用時間	約3時間 (定格負荷)

標準付属品
・直流バッテリー充電用コード×1
・プラグレンチ×1
・ドライバー×1

JANコード: 4511340007667

本体寸法: W500×D280×H460mm 質量: 約21.0kg
※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

NIVG-900 インバーター発電機

燃料タンク容量
1.8L

連続使用時間
約2.3時間
(定格負荷)

定格出力
0.9kVA

**コンパクト
サイズ**
場所を選ばず
保管ができます。

コンセント形状

交流	AC100V 9A(2口)
直流	DC12V 5A
USB	DC5V 2A(2口)



エンジン排気量	4サイクルガソリンエンジン 53.5mL
出力	1.15kW (1.5PS)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量	1.8L
エンジンオイル量	180mL
点火プラグ	TORCH A7RTC (NGK CR7HSA 互換)
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約70dB
連続使用時間	約2.3時間 (定格負荷)

標準付属品
・直流バッテリー充電用コード×1
・プラグレンチ×1
・ドライバー×1

JANコード: 4511340007650

本体寸法: W450×D260×H380mm 質量: 約12.7kg
※連続使用時間は目安です。条件により異なります。