

BCP-391 エアークンプレッサー

エアークン容量	充填時間	吐出量
39.5L	(50Hz) 約4分	(50Hz) 116 L/min
	(60Hz) 約3分10秒	(60Hz) 136 L/min

ベルト式、
2シリンダー搭載！
家庭電源で使える
単相100Vモデル



単相交流 100V	電 源 単相100V 50/60Hz
6インチ (約152mm)	電 流 11.5/10.7A
1/4ソケット	消費電力 850/970W
サーキットブレーカー付	設定圧力 0.78MPa
車上渡し	吐出量 116/136L/min
	充填時間 約4分/約3分10秒
	エアークン容量 39.5L
	吐出口 2口 1/4(圧力調整器付1口)
	騒音値 77dB
	安全弁作動圧力 0.86MPa
	電源コード 約1.8m

動画を Check!



[寸法図]



標準付属品

- ・コンプレッサーオイル(500ml)×1
- ・消音器×2
- ・Rc1/4ソケット×2
- ・タイヤ×4
- ・ワッシャー×4
- ・タイヤ固定ボルト×4

JANコード:4511340740045¹

■ 本体寸法: W770×D375×H660mm ■ 質量: 約49kg

BCP-392 三相200Vエアークンプレッサー

エアークン容量	充填時間	吐出量
39.5L	(50Hz) 約4分	(50Hz) 110 L/min
	(60Hz) 約3分10秒	(60Hz) 124 L/min

ランニングコストを
抑えられる
三相200Vモデル



三相交流 200V	電 源 三相200V 50/60Hz
6インチ (約152mm)	電 流 3.3/3.2A
1/4ソケット	消費電力 810/900W
車上渡し	設定圧力 0.78MPa
	吐出量 110/124L/min
	充填時間 約4分/約3分10秒
	エアークン容量 39.5L
	吐出口 2口 1/4(圧力調整器付1口)
	騒音値 77dB
	安全弁作動圧力 0.86MPa
	電源コード VCTF2.0mm ² ×4芯 約2m
	内径5.3mm 裸丸型端子付



内径5.3mm
裸丸型端子付

動画を Check!



[寸法図]



標準付属品

- ・コンプレッサーオイル(500ml)×1
- ・消音器×2
- ・Rc1/4ソケット×2
- ・タイヤ×4
- ・ワッシャー×4
- ・タイヤ固定ボルト×4

JANコード:4511340740052¹

■ 本体寸法: W770×D375×H660mm ■ 質量: 約56kg

▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.42をご確認ください。

DCP-12BC DCエアークンプレッサー / DCP-24BC DCエアークンプレッサー

エアークン容量	充填時間	吐出量
8L	約2分	116 L/min

出張整備の必需品！
小型・軽量で使いやすく
持ち運びも容易

DC12V/24V仕様の
2種類をご用意しております。



直流12V (DCP-12BC)	電 源 DCP-12BC:DC12V/DCP-24BC:DC24V
直流24V (DCP-24BC)	電 流 DCP-12BC:43A/DCP-24BC:24A
1/4ソケット	吐出量 116L/min
	設定圧力 0.78MPa
	充填時間 約2分
	定格時間 15分
	吐出口 1口 1/4ソケット
	エアークン容量 8L
	騒音値 74dB
	安全弁作動圧力 0.86MPa
	電線長さ 約1.8m

動画を Check!



[寸法図]



[寸法図]



※写真はDCP-12BCです。

標準付属品

- ・コンプレッサーオイル(250ml)×1

DCP-12BC JANコード:4511340740076¹

DCP-24BC JANコード:4511340740083¹

■ 本体寸法: W480×D190×H420mm ■ 質量: 約14kg